

## 南魚沼市民会館大ホール照明設備

2020年2月現在

電源設備	容量等
設備容量 仮設電源	3相4線 320KVA 3相4線 500A 取出口 カムロック C型30A 9個常設

調光設備	仕様等
調光卓	丸茂電機製 プリティナメガ 記憶シーン数 3000シーン(シーン、チェイス、サブマスタを含む) 最大制御回路数 1024回路 制御チャンネル 1024ch プリセットフェーダー 80本×3段 or 240本×1段 サブマスターフェーダー 30本×99ページ クロスフェーダー 1組 タイムクロス 1式 外部記憶デバイス 1式 SDカード、CFカード データ表示 1台 タッチパネルディスプレイ

照明器具・設備	負荷回路	コンセント数	常設器具	備考
フットライト	3kw 4回路	C型20A 4個	60w×96灯	4色
第1ボーダーライト	3kw 8回路		200w×90灯	4色 常備色=W. W. 72. 78
第2ボーダーライト	3kw 8回路		200w×90灯	4色 常備色=W. W. 72. 78
第3ボーダーライト	3kw 8回路		200w×90灯	4色 常備色=W. W. 72. 78
客席サスペンションライト	3kw 8回路	C型20A 16個	1kwフレネル×8台 1kw平凸×6台	回路上手より1・1・2・2～7・7・8・8
第1サスペンションライト	3kw16回路	C型20A 32個	1kwフレネル×9台	回路1・2・3～16・16～3・2・1
	直電源2回路	C型30A 2個 共通平行15A 4個	1kw平凸×10台	
	DMX2系統	DMXコネクタ 2個		
第2サスペンションライト	3kw16回路	C型20A 32個	1kwフレネル×9台	回路1・2・3～16・16～3・2・1
	直電源2回路	C型30A 2個 共通平行15A 4個	1kw平凸×10台	
	DMX2系統	DMXコネクタ 2個		
第3サスペンションライト	3kw16回路	C型20A 32個	1kwフレネル×9台	回路1・2・3～16・16～3・2・1
	直電源2回路	C型30A 2個 共通平行15A 4個	1kw平凸×10台	
	DMX2系統	DMXコネクタ 2個		
第4サスペンションライト	3kw16回路	C型20A 32個	1kwフレネル×9台	回路1・2・3～16・16～3・2・1
	直電源2回路	C型30A 2個 共通平行15A 4個	1kw平凸×10台	
	DMX2系統	DMXコネクタ 2個		
アップパーホリゾンライト	3kw12回路	C型20A 64個	500w×64灯	4色 常備色=71. 72. 63. 22
ローアホリゾンライト	6kw 8回路	C型60A 8個	300w×8灯×9台	4色 常備色=72. 59. 22. 40
シーリングライト	3kw12回路	C型20A 24個	1. 5kw平凸×24台	
フロントサイドライト	3kw16回路	C型20A 32個	1kw平凸×32台	上下16台(4台×4列)ずつ
天井反射板ライト	3kw12回路	C型20A 52個	500w×52灯	
センターピンスポットライト	6kw 2回路	C型60A 2個	2kwクセノン×2台	

負荷回路設備	負荷回路	コンセント数	備考
舞台上手フロアコンセント	3kw17回路	C型30A 17個	
舞台床下手フロアコンセント	3kw17回路	C型30A 17個	
舞台前ノ奥コンセント	3kw 3回路	C型30A 9個	舞台前・奥上下共通
舞台床中奥コンセント	2kw 2回路	C型20A 2個	ノンディマー回路
花道コンセント	3kw 4回路	C型30A 4個	上下各2
ギャラリー席コンセント	3kw 6回路	C型30A 6個	上下各3

直電源設備	負荷回路	コンセント数	備考
舞台上手直電源	3kw 2回路	C型30A 2個	
舞台下手直電源	3kw 2回路	C型30A 2個	
客席直電源	3kw 2回路	C型30A 4個	上下各2
仮設電源盤直電源	3kw 9回路	C型30A 9個	カムロック

## 南魚沼市民会館多目的ホール 照明設備

2020年2月現在

電源設備	容量等
設備容量 仮設電源	3相4線 320KVA 単相3線 100A

調光設備	仕様等
調光卓	丸茂電機製 プレルーチェ 記憶シーン数 200シーン(10シーン、20ページ) 最大制御回路数 512回路 制御チャンネル 512ch プリセットフェーダー 48本×2段 or 96本×1段 サブマスターフェーダー/フリーフェーダー 10本 クロスフェーダー 1組 タイムクロス 1式 外部記憶デバイス 1式 SDカード データ表示 1台 ディスプレイ

照明器具・設備	負荷回路	コンセント数	常設器具	備考
フットライト	3kw 3回路	C型20A 6個	60w×48灯	3色
ボーダーライト	3kw 3回路	C型20A 6個	130w×36灯	3色 常備色=W. W. 72
ボーダーコンセント	3kw 3回路	C型20A 6個		回路1・2・3・3・2・1
第1サスペンションライト	3kw 6回路	C型20A 18個	500wフレネル×9台 500w平凸×6台	回路上手より1～6・1～6・6～1
	第2サスペンションライト	3kw 6回路	C型20A 18個 500wフレネル×9台 500w平凸×6台	
アップパーホリゾンライト	3kw 3回路	C型20A 64個	130w×45灯	3色 常備色=W. 72. 22
ローアホリゾンライト	3kw 3回路	C型30A 6個	85w×12灯×5台	3色 常備色=72. 59. 22 上下共通
フロントサイドライト	2kw 5回路	C型20A 10個	1kw平凸×18台	上下9台

負荷回路設備	負荷回路	コンセント数	備考
舞台前フロアコンセント	3kw 1回路	C型30A 2個	舞台中
舞台上下手フロアコンセント	3kw 4回路	C型30A 8個	上下共通
(フットライトコンセント)	3kw 3回路	C型30A 6個	上下共通
(ローアホリゾンライトコンセント)	3kw 3回路	C型30A 6個	上下共通

直電源設備	負荷回路	コンセント数	備考
客席直電源	3kw 4回路	C型30A 4個	上下各2