

南魚沼市民会館大ホール照明設備

2026年1月現在

電源設備	容量等
設備容量 仮設電源	3相4線 320KVA 3相4線 500A 取出口 カムロック C型30A 9個常設

調光設備	仕様等
調光卓	丸茂電機製 プリティナメガ JASCI対応 記憶シーン数 3000シーン(シーン、チェイス、サブマスタを含む) 最大制御回路数 1024回路 制御チャンネル 1024ch プリセットフェーダー 80本×3段 or 240本×1段 サブマスターフェーダー 30本×99ページ クロスフェーダー 1組 タイムクロス 1式 外部記憶デバイス 1式 SDカード、CEカード データ表示 1台 タッチパネルディスプレイ

照明器具・設備	負荷回路	コンセント数	常設器具	備考
フットライト	3kw 4回路	C型20A 4	60w×96灯	4色
第1ボーダーライト	3kw 8回路		200w×90灯	4色 常備色=W / W / 72 / 78
第2ボーダーライト	3kw 8回路		200w×90灯	4色 常備色=W / W / 72 / 78
第3ボーダーライト	3kw 8回路		200w×90灯	4色 常備色=W / W / 72 / 78
客席サスペンションライト	3kw 8回路	C型20A 16	1kwフレネル×8台 1kw平凸×6台	回路上手より ① / ① / ② / ② ~ ⑦ / ⑦ / ⑧ / ⑧
第1サスペンションライト	3kw16回路	C型20A 32	1kwフレネル×9台	回路 ① / ② / ③ ~ ⑬ / ⑬ ~ / ③ / ② / ①
	直電源2回路	C型30A 2 共通平行15A 4	1kw平凸×10台	
	DMX2系統	DMXコネクタ 2		
第2サスペンションライト	3kw16回路	C型20A 32	1kwフレネル×9台	回路 ① / ② / ③ ~ ⑬ / ⑬ ~ / ③ / ② / ①
	直電源2回路	C型30A 2 共通平行15A 4	1kw平凸×10台	
	DMX2系統	DMXコネクタ 2		
第3サスペンションライト	3kw16回路	C型20A 32	1kwフレネル×9台	回路 ① / ② / ③ ~ ⑬ / ⑬ ~ / ③ / ② / ①
	直電源2回路	C型30A 2 共通平行15A 4	1kw平凸×10台	
	DMX2系統	DMXコネクタ 2		
第4サスペンションライト	3kw16回路	C型20A 32	1kwフレネル×9台	回路 ① / ② / ③ ~ ⑬ / ⑬ ~ / ③ / ② / ①
	直電源2回路	C型30A 2 共通平行15A 4	1kw平凸×10台	
	DMX2系統	DMXコネクタ 2		
アッパーホリゾントライト	3kw12回路	C型20A 64	500w×64灯	4色 常備色=71 / 72 / 63 / 22
ロアーホリゾントライト	6kw 8回路	C型60A 8	300w×8灯×9台	4色 常備色=72 / 59 / 22 / 40
シーリングライト	3kw12回路	C型20A 24	1.5kw平凸×24台	
フロントサイドライト	3kw16回路	C型20A 32	1kw平凸×32台	上下16(4台×4列)ずつ
天井反射板ライト	3kw12回路	C型20A 52	500w×52灯	
センターピンスポットライト	6kw 2回路	C型60A 2	2kwクセノン×2台	

負荷回路設備	負荷回路	コンセント数	備考
舞台床上手フロアコンセント	3kw17回路	C型30A 17	
舞台床下手フロアコンセント	3kw17回路	C型30A 17	
舞台前／奥コンセント	3kw 3回路	C型30A 9	舞台前・奥上下共通
舞台床中奥コンセント	2kw 2回路	C型20A 2	ノンディマー回路
花道コンセント	3kw 4回路	C型30A 4	上下各2
ギャラリー席コンセント	3kw 6回路	C型30A 6	上下各3

直電源設備	負荷回路	コンセント数	備考
舞台上手直電源	3kw 2回路	C型30A 2	
舞台下手直電源	3kw 2回路	C型30A 2	
客席直電源	3kw 2回路	C型30A 4	上下各2
仮設電源盤直電源	3kw 9回路	C型30A 9	カムロック